



Dialog 4106 Basic Dialog 4147 Medium Dialog 4187 Plus

Analogové telefony pro Ericsson MX-ONE™
Telephony System a Ericsson MD110

Referenční příručka

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

Volné přihlášení¹ (Free Seating)

Přihlášení: * 1 1 * Přístupový kód *
Číslo vlastní pobočky #

Odhlášení: # 1 1 #

Přijímání hovorů

Přijetí:

Na jiné pobočku
(převzetí hovoru): Zavolejte vyzvánějící pobočku **8**

Přijetí druhého
hovoru:

Ukončení hovoru:

Volání

Interní volání: Číslo pobočky

Externí volání: Kód pro externí linku a číslo

Čekajte na
oznam. tón: (Dialog 4106/4147)
 (Dialog 4187)

Č. pro individ.
zkrácenou volbu: * * (0 - 9)

Vytáčení funkčním
tlačítkem: Stiskněte naprogramované tlačítko, např. Centrála

Opakování naposledy
volaného čísla:

Libovolné číslo: (Dialog 4106/4147)

Externí číslo: * * *

Opakování hovorů
ze seznamu volání:
(Dialog 4187): (Stiskněte pro posun
v Seznamu volání)

Zpětný dotaz

Probíhající hovor: Zavolejte dalšího účastníka

Vratte se k prvnímu
hovoru: **2**

Přejděte zpět: **2**

Předání

Probíhající hovor: Provedte zpětný dotaz
 (před nebo po přijetí)

Konference:

Probíhající hovor: Provedte zpětný dotaz **3** (po přijetí)

Vypnutí zvuku (Mute)

Aktivace/Deaktivace: (Dialog 4106) (Dialog 4147)
 (Dialog 4187)

Bez použití rukou (Handsfree)

pouze Dialog 4187:

Aktivace: (Stiskněte pro ukončení hovoru)

Zpět k mikrotelefonu:

Hlasitý poslech
pouze Dialog 4147:

Aktivace/Deaktivace:

Čekající volání

Aktivace: **5** (při obsazovacím tónu) Vyčkejte

Zpětné volání

Aktivace: **6**

Zrušení jednotlivého
zpětného volání: # 37 * č. pob. #

Zrušení všech
zpětných volání: # 37 #

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>. Českou verzi návodu naleznete na stránkách <http://www.damovo.cz/ke-stazeni.html>.

Napojení do hovoru

Aktivace: **4** (Při obsazovacím tónu) Vyčkejte

Přidržení

Aktivace:

Pokračování hovoru
na vlastní pob.:



Pokračování hovoru
na jiné pob.:



Zavolejte pobočku, na které bylo volání přidrženo **8**

Přesměrování

Aktivace z vlastní
pobočky: * 2 1 #

Zrušení: # 2 1 #

Interní přesměrování

Aktivace z vlastní
pobočky: * 2 1 * Číslo nové pobočky #

Zrušení: # 2 1 #

Přesměrování
z místa přijetí: * 2 1 * Číslo vlastní pobočky * Číslo nové pobočky #

Zrušení z místa
přijetí: # 2 1 * Číslo vlastní pobočky #

Externí přesměrování

Aktivace: * 2 2 # Kód pro externí linku a číslo #

Zrušení: # 2 2 #

Osobní číslo¹

Aktivace nebo
změna profilu
z vlastní pobočky: * 1 0 * (1 - 5) #

Zrušení: # 1 0 #

Hlasová schránka¹

Vstup do schránky: Volte číslo hlasové pošty a postupujte podle nahraných pokynů

Kód účtu¹

Nové externí volání: * 6 1 * Kód účtu #
Kód pro externí linku a číslo

DAMOVO Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.

Programování funkčních tlačítek

Programování nebo změna čísla:

Dialog 4106: Stiskněte programovatelné tlačítko
Vytočte číslo

Dialog 4147: **Program**
Stiskněte programovatelné tlačítko
Vytočte číslo **Program**

Dialog 4187: Stiskněte programovatelné tlačítko. Vytočte číslo
(Pro uložení čísla na druhou úroveň, stiskněte dvakrát programovatelné tlačítko)

Informace o nepřítomnosti¹

Aktivace:
S datem/časem
návratu: * 2 3 *
Kód nepřítomnosti * Datum/čas # (Pořadí data a času jsou závislá na systému)

Bez data/času
návratu: * 2 3 * Kód nepřítomnosti * #

Zrušení: # 2 3 #

Všeobecná deaktivace

Zrušení všech
aktivovaných funkcí: # 0 0 1 #

Vysvětlivky

| | |
|----------|------------------|
| č. | Číslo |
| pob. | Pobočka |
| individ. | Individuální |
| oznam. | Oznamovací |
| 1 | Volitelná funkce |

Prohlášení o shodě

DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení MD110 PBX je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.] Originál prohlášení o shodě naleznete na internetu <http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím.