



Bezdátový telefon pro Ericsson MX-ONE™  
Telephony Switch a Ericsson MD110

## Referenční příručka

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

### Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí: (dokud se nezapne displej)  
Kód PIN (pokud je požadován)  
Vypnutí: (dokud se nevypne displej)

### Volné přihlášení<sup>1</sup> (Free Seating)

Přihlášení: \* 1 1 \* Přístupový kód \* Č.vlastní pobočky #

Odhlášení: # 1 1 #

### Přijímání hovorů

Přijetí: nebo (Handsfree)

Na jiné pobočky (převzetí hovoru): Zavolejte vyzvánějící pobočku 8

Ukončení hovoru:

### Volání

Volání: Číslo pob. nebo Kód pro přístup na externí linku a číslo

Handsfree: Volte číslo

Číslo společné zkrácené volby: Volte č. pro zkrácenou volbu

Volání čísla z tel. seznamu: (Tel. seznam)  
 (Najít & Zavolat)   
Zadejte znaky jména   
 Vybete jméno

Volení čísla ze seznamu hovorů:   
Vybete jméno

Opakování naposledy volaného čísla: \* \* \*

DT292

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>. Českou verzi návodu naleznete na stránkách <http://www.damovo.cz/ke-stazeni.html>.

### Zpětný dotaz

Probíhající hovor: Zavolejte dalšího účastníka  
**2**  
Přejděte zpět:  
Vraťte se a ukončete dotaz:   
(vyčkejte na vrácení)

### Předání

Probíhající hovor: Zavolejte dalšího účastníka  
 (před nebo po přijetí)

### Konference

Probíhající hovor: Zavolejte dalšího účastníka **3**

### Zpětné volání

Aktivace: **6**   
Zrušení jednotlivého zpětného volání: **# 3 7 \* Č. pob. #**

Zrušení všech zpětných volání: **# 3 7 #**

### Čekající volání

Aktivace při tónu obsazovacím: **5** Čekejte na lince

### Hlasitý poslech Handsfree

Aktivace/Deaktivace:

### Všeobecná deaktivace

Zrušení všech aktivovaných funkcí: **# 0 0 1 #**

### Struktura Menu

Možnosti v klidu	Zprávy x *	Nastavení	Sítě **	Informace	
Tel. seznam					
Najít&Zavolat*	Hlasové: x Mailbox	Upozornění AutoZamKlav Vyzvánění	NastavUpozor UpozorVyp* Hlasitost	Vyber sítě Priorita * Přejmenovat Smazat Přihlášení	SeznVolání * ZmeškVol * PosledVol * Celková doba Zobraz IPEI ServSlužby *
Uložit	Přidat nové Z volaných Upravit Smazat		Typ vyzv.	Interní Externí	
Najít&Upravit*			Zvuk. tlačítko Tiché vyzv. Vibrace	ZpětVolání Zpráva ZapPříTich Zapnuto Vypnuto	
Smazat vše *					
Pohyb v rámci menu		Zamknout tel. Reset Jazyk Hlas. pošta Displej	Při Zapnutí Přihlášení Změnit PIN Č. tlačítka Osvětlení Kontrast		
Potvrdit výběr					
Zpět do předešlého menu					
Zrušit					
<b>Možnosti při vyvšení</b>					
Najít&Zavolat*	DTMF ***				
SeznVolání *	ServSlužby*				
					Poznámky: * Dostupné za určitých podmínek (položky existují) ** Pouze pro administrátorské použití *** Alternativní menu dlouhé DTMF není aplikovatelné u MD110.

### Přidržení

Přidržení hovoru:   
Pokračování v hovoru: (do 30 vteřin)   
Pokračování hovoru na jiné pob.: Zavolejte pobočku, na které bylo volání přidrženo **8**

### Interní přesměrování

Aktivace z vlastní pobočky: \* 2 1 \* Č. nové pob. #   
Zrušení: **# 2 1 #**

### Externí přesměrování

Aktivace: \* 2 2 # Kód pro přístup na externí linku a číslo #   
Zrušení: **# 2 2 #**

### Hlasová schránka<sup>1</sup>

Vstup do schránky: Volte číslo hlasové pošty   
Zadejte bezpečnostní kód (je-li požadován)  
Postupujte podle nahraných pokynů

Přijetí zprávy: Zadejte bezpečnostní kód (je-li požadován)  
Postupujte podle nahraných pokynů

### Informace o nepřítomnosti<sup>1</sup>

Aktivace: \* 2 3 \* Kód nepřítomnosti  
S datem/časem návratu: \* Datum/čas #   
(pořadí data a času jsou závislá na systému)  
Bez data/času návratu: #   
Zrušení: **# 2 3 #**

### Vysvětlivky

č. pob. Číslo pobočky tel. Telefonní  
oznam. Oznamovací 1 Volitelná funkce

**Prohlášení o shodě**  
DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení DT292 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb. ] Originál prohlášení o shodě naleznete na internetu <http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím.

**DAMOVO Česká republika s.r.o.** Všechna práva vyhrazena. Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.

