

DT292 Cordless Phone

Důležité funkce, maximální mobilita



K dosažení maximální produktivity je třeba, aby Vaši lidé byli v pravý čas na pravém místě. Dosažitelnost nezávisle na tom, kde zrovna jste, je klíčem k úspěchu a efektivitě v moderním podnikání.

DT292 Vám nabízí maximální mobilitu a veškeré funkce, které potřebujete denně v práci.

Bezdrátový telefon Ericsson DT292 poskytuje maximální mobilitu na pracovišti za velmi přijatelnou cenu. DT292 je kombinací nadčasového designu a vynikající kvality zvuku. Přehledné menu poskytuje jednoduchý přístup k širokému spektru služeb.

Telefonní seznam může obsahovat až 100 čísel a seznam volaných, přijatých a zmeškaných hovorů umožňuje rychlé opakování volby. Integrovaný reproduktor v zadní části telefonu nabízí funkci hlasitého odposlechu, kterou lze využít při konferenčních hovorech nebo jako handsfree v případech, kdy potřebujete mít volné obě ruce.

Vibrační vyzvánění Vás diskrétně upozorní na příchozí hovory.

Hlasová pošta je snadno přístupná stisknutím jediného tlačítka a s funkcí upozornění nezmeškáte žádnou schůzku či jednání.

Navíc, DT292 podporuje všechny standardní funkce pobočkové ústředny a umožňuje využívat dalších služeb prostřednictvím tónové volby.



Funkce

DT292 je propracovaný bezdrátový telefon, který lze používat ve všech sítích Ericsson Business Cordless GAP/CAP (1800-1900MHz). Je dodáván včetně baterie, klipu a stručného návodu.

Manuály

Zjednodušené manuály pro DT292 jsou k dispozici v různých jazycích, lze je samostatně objednat.

Kompletní uživatelské manuály jsou k dispozici na internetu v mnoha jazycích pro různé systémy.

www.ericsson.com/enterprise

Příslušenství

V kombinaci s telefonem DT292 je možné použít následující příslušenství:

- ▶ Stolní nabíječ
- ▶ Pouzdro
- ▶ Bezpečnostní klip
- ▶ Nabíječ více přístrojů
- ▶ Cordless Phone Manager
- ▶ Kabel pro připojení k PC

Stolní nabíječ

Jako příslušenství k DT292 je standardně dodáván stolní nabíječ. Nabíjecí sada pro DT292 obsahuje adaptér, stojánek a návod k instalaci. Barva: Stříbrošedá

Pouzdro

Pouzdro zajišťuje potřebnou ochranu bezdrátového telefonu. Je vyrobeno z kvalitní kůže. Klip pouzdra umožňuje otáčení o 180°, aby bylo možno pohodlné nošení. Barva: černá

Bezpečnostní klip

Bezpečnostní klip umožňuje připevnit telefon na opasek, aby se zabránilo jeho upadnutí na zem a následně jeho poškození. Telefon je možné snadno zaklapnout do spony, kde je bezpečně přichycen. Uvolnění telefonu se provádí stiskem dvou pojistek na obou stranách spony. Barva: černá



Nabíječ více přístrojů

Tento nabíječ slouží k nabíjení více než jednoho telefonu najednou. Nabíjecí rack, s možností upevnění na zeď, a zdroj jsou součástí modulárního systému, který umožňuje nespočet různých variant sestavení. Tento nabíječ vyžaduje samostatný zdroj.

Cordless Phone Manager

Cordless Phone Manager umožňuje nahrávat a stahovat osobní telefonní seznam do/z PC. Cordless Phone Manager také slouží k programování telefonu DT292. Pro připojení telefonu k PC je nezbytný speciální kabel.

Omezení

Bezdrátový telefon DT292 není určen pro použití ve venkovním prostředí, v extrémně náročných provozních a klimatických podmínkách. DT292 není možné použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Produkt šetrný k životnímu prostředí

DT292 pokračuje ve filozofii firmy Ericsson nepoužívat zakázané a závadné materiály. Z tohoto důvodu jsou pro výrobu DT292 používány snadno recyklovatelné plastové komponenty. Baterie telefony DT292 jsou dobíjecí a jsou typu Nikl-Metalhydrid. Tento typ baterie zaručuje dlouhou životnost a snadnou recyklaci.

Uživatelské rozhraní

Název	Popis
Displej	Alfanumerický displej obsahuje 2 řádky po 12 znacích a jeden řádek se symboly, které vyjadřují: sílu signálu, vyvěšení, stav baterií, vypnutí vyzvánění, uzamčení kláves, zmeškané hovory a čekající zprávu. Vysoký kontrast displeje, doplněný podsvícením, zaručuje přehlednost. Menu může být zobrazeno v češtině nebo 16 dalších jazycích.
Klávesnice	DT292 má klávesnici s dostatečně velkými tlačítky a pěti navigačními klávesami. Oproti předchozím telefonům byly přidány dvě tlačítka pro ovládání hlasitého poslechu a hlasové pošty.

Hlavní funkce

Název	Popis
Hlasitý poslech	Reproduktor v zadní části bezdrátového telefonu DT292 nabízí skvělou kvalitu zvuku a může být použit pro konferenční volání nebo jako handsfree.
Vibrační vyzvánění	Vibrační vyzvánění může být použito v hlučném prostředí nebo v situacích, kdy je vyžadována diskretnost.
Telefonní seznam	Bezdrátový telefon DT292 je vybaven telefonním seznamem, ve kterém může být uloženo až 100 jmen a čísel. Bezdrátový telefon DT292 podporuje rychlý přístup k volanému číslu tzv. volání podle jména. Telefonní seznam lze nahrávat z nebo stahovat do telefonu z PC pomocí Cordless Phone Manager.
Opakovaná volba	Bezdrátový telefon DT292 podporuje funkci opakované volby, která uživateli umožňuje rychlé volání posledních 20 přijatých, volaných a zmeškaných volání.
Zmeškaná volání	V základním stavu zobrazuje telefon v případě zmeškaných volání na displeji varování „ZmeskVolani“
Mute	Během volání je možné vypnout mikrofon.
Uzamčení telefonu a klávesnice	Bezdrátový telefon může být chráněn proti neoprávněnému použití kódem PIN. Klávesnice může být uzamčena proti náhodnému stisku tlačítek.
Nastavení	Telefon můžete přizpůsobit svým požadavkům volbou nastavení typu a melodie vyzvánění, diskretního a vibračního vyzvánění, zámku klávesnice, PIN kódu, jazyka, kontrastu a podsvícení displeje, atd.
Sítě	Bezdrátový telefon DT292 může být přihlášen až do 8 sítí. V základním stavu je na displeji telefonu zobrazeno jméno sítě, číslo pobočky a aktuální datum a čas ¹ , dále stav baterií a síla signálu. Jména sítí, do kterých je možné telefon přihlásit, lze upravit.
Programování	Interní telefonní seznam lze stahovat do telefonu pomocí speciálního kabelu a jednoduchého PC programu. Proto je správa osobního telefonního seznamu velice pohodlná. Telefon je možné rovněž pomocí stejného programu upgradovat posledními verzemi softwaru.

Funkce závislé na bezdrátové síti ¹

Název	Popis
Indikace čekající zprávy	Ikona čekající zprávy zobrazená na displeji upozorňuje na novou zprávu. Stisknutím tlačítka hlasové pošty je možný přímý přístup k Vaším zprávám.
Tlačítko hlasové pošty	Přístup k Vaší hlasové poště stiskem jednoho tlačítka.
Zobrazení čísla volajícího (CLIP)	Bezdrátový telefon zobrazí číslo příchozího volání na displeji.
Zobrazení čísla volaného (CoLP)	Bezdrátový telefon zobrazí číslo volaného.
Identifikace jména/čísla volajícího (CNR)	Jestliže je číslo obsaženo v telefonním seznamu, je zobrazeno odpovídající jméno volajícího.
Čas a datum	V základním stavu je na displeji telefonu zobrazen aktuální čas a datum. Tyto informace jsou také přidávány do seznamu volání a k zmeškaným voláním. Délka volání je zobrazena vždy po jeho ukončení. V telefonu je ukládán celkový čas volání a délka posledního hovoru.
Funkce upozornění	V nastaveném čade začne telefon vibrovat, vyzvánět a podsvícení displeje blikat.

¹ Tyto funkce jsou závislé na použitém systému

Specifikace²

Shoda s předpisy a standardy

CE předpisy:
73/23/EEC, 89/336/EEC,
1999/5/EC

DECT standardy:
EN 301 406, TBR10, TBR22

Bezpečnostní standardy:
EN60950

EMC standard:
EN 301 486-6, EN 55022 třída B

Prostředí

Teplota

Provozní: 0 až 40 °C

Skladovací: -20 až +70 °C

Vlhkost

Provozní: 15 až 90%,
nekondenzující

Skladovací: 5 až 95%,
nekondenzující

Krytí: IP30, EN 60529,
není vodotěsný

Fyzické vlastnosti

Barva: Stříbrošedá

Rozměry: 143 x 54 x 25 mm
(d x š x v) (mimo klipu)

Hmotnost: 139 gramů
(včetně baterie a klipu)

Materiál: Povrch: PC/ABS
Klávesnice: ABS
Klip: POM

Rádiové parametry

Pásmo: 1880 až 1900
MHz

Max. výstupní výkon: 23 ± 1 dBm

Telefonní seznam

Délka jména: Max. 12 znaků

Délka čísla: Max. 24 znaků

Položek celkem: 100

Baterie

Typ: 600 mAh, 3.6 V
NiHM

Doba hovoru: 17 hod (typicky)

Pohotovostní doba: 140 hod (typicky)

Doba nabíjení: max. 4 hod

Nabíjení: 4V, 250mA max.

Hlasitost

Max.
hlasitost
vyzvánění: 86 dB (A) (typicky
ve vzdálenosti
30cm při nejvyšší
hlasitosti)

Úrovně
vyzvánění: 7

Úrovně
reproduktoru 9 (tlačítko)

Konektory

Napájecí konektor
(spodní strana tel.)

Programovací konektor
(bateriová část tel.)

² Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění

DAMOVO Česká republika s.r.o.

Centrála:
Golčova 1/2
148 00 Praha 4
tel: +420 261 194 111
fax: +420 241 482 148
www.damovo.cz

Pobočka Brno:
IBC Příkop 6
602 Brno
tel: +420 545 175 900
fax: +420 545 175 901

Pobočka Ostrava:
Ul. 28. října 165
709 00 Ostrava
tel: +420 595 694 207
fax: +420 596 622 808