



Dialog 4106 Basic Dialog 4147 Medium Dialog 4186 High

Analogové telefony pro Ericsson MX-ONE™
a komunikační systém MD110

Referenční příručka

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

Volné přihlášení¹ (Free Seating)

Přihlášení: * 1 1 * Přístupový kód *
Číslo vlastní pobočky #

Odhlášení: # 1 1 #

Přijímání hovorů

Přijetí:

Na jiné pobočce
(převzetí hovoru): Zavolejte vyzvánějící pobočku 8

Přijetí druhého
hovoru:

Ukončení hovoru:

Volání

Interní volání: Číslo pobočky

Externí volání: Kód pro externí linku a číslo

Čekajte na
oznam. tón: (Dialog 4106/4147)
 (Dialog 4186)

Č. pro individ.
zkrácenou volbu: * * (0-9)

Vytáčení funkčním
tlačítkem: Stiskněte naprogramované tlačítko, např. Centrála

Opakování naposledy
volaného čísla:

Libovolné číslo: (Dialog 4106/4147)
 (Dialog 4186)

Externí číslo: * * *

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>. Českou verzi návodu naleznete na stránkách <http://www.damovo.cz/ke-stazeni.html>.

Zpětný dotaz

Probíhající hovor: R Zavolejte dalšího účastníka

Vraťte se k prvnímu
hovoru: 2

Přejděte zpět: 2

Předání

Probíhající hovor: Provedte zpětný dotaz (před nebo po přijetí)

Konference:

Probíhající hovor: Provedte zpětný dotaz 3 (po přijetí)

Vypnutí zvuku (Mute)

Aktivace/Deaktivace: (Dialog 4106) (Dialog 4147)
 (Dialog 4186)

Bez použití rukou (Handsfree)

pouze Dialog 4186:
Aktivace: (Stiskněte pro ukončení hovoru)

Zpět k mikrotelefonu:

Hlasitý poslech

pouze Dialog 4147:

Aktivace/Deaktivace:

Čekající volání

Aktivace: 5 (při obsazovacím tónu) Vyčkejte

Zpětné volání

Aktivace: 6

Zrušení jednotlivého
zpětného volání: # 37 * č. pob. #

Zrušení všech
zpětných volání: # 37 #

Napojení do hovoru

Aktivace: 4 (Při obsazovacím tónu) Vyčkejte

Přidržení

Aktivace: R

Pokračování hovoru
na vlastní pob.:

Pokračování hovoru
na jiné pob.: Zavolejte pobočku, na které bylo volání přidrženo 8

Přesměrování

Aktivace z vlastní
pobočky: * 2 1 #

Zrušení: # 2 1 #

Interní přesměrování

Aktivace z vlastní
pobočky: * 2 1 * Číslo nové pobočky #

Zrušení: # 2 1 #

Přesměrování
z místa přijetí: * 2 1 * Číslo vlastní pobočky * Číslo nové pobočky #

Zrušení z místa
přijetí: # 2 1 * Číslo vlastní pobočky #

Externí přesměrování

Aktivace: * 2 2 # Kód pro externí linku a číslo #

Zrušení: # 2 2 #

Osobní číslo¹

Aktivace nebo
změna profilu
z vlastní pobočky: * 1 0 * (1-5) #

Zrušení: # 1 0 #

Hlasová schránka^{1,2}

Vstup do schránky: Volte číslo hlasové pošty a postupujte podle nahranych pokynů

Kód účtu¹

Nové externí volání: * 6 1 * Kód účtu #
Kód pro externí linku a číslo

DAMOVO Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.

Programování funkčních tlačítek

Programování nebo změna čísla:

Dialog 4106: Stiskněte programovatelné tlačítko
Vytočte číslo

Dialog 4147: Program
Stiskněte programovatelné tlačítko
Vytočte číslo Program

Dialog 4186: Stiskněte programovatelné tlačítko. Vytočte číslo

(Pro uložení čísla na druhou úroveň, stiskněte dvakrát programovatelné tlačítko)

Informace o nepřítomnosti¹

Aktivace:
S datem/časem
návratu: * 2 3 *
Kód nepřítomnosti * Datum/čas # (Pořadí data a času jsou závislá na systému)

Bez data/času
návratu: * 2 3 * Kód nepřítomnosti * #

Zrušení: # 2 3 #

Všeobecná deaktivace

Zrušení všech
aktivovaných funkcí: # 0 0 1 #

Vysvětlivky

č.	Číslo
pob.	Pobočka
individ.	Individuální
oznam.	Oznamovací
1	Volitelné v MD110
2	Volitelné v MX-ONE

Prohlášení o shodě

DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení MD110 PBX je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.] Originál prohlášení o shodě naleznete na internetu <http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím.