



Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 Professional

Systémové telefony pro komunikační systém MD110
Dialog 4223 Professional pouze pro režim D3

Referenční příručka

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

Volné přihlášení¹ (Free Seating)

Přihlášení: * 1 1 * Přístupový kód *
Číslo vlastní pobočky #

Odhlášení: # 1 1 #

Přijímání hovorů

Přijetí:

Bez použití rukou: Stiskněte tlačítko blikající linky (pouze Dialog 4222 a 4223)

Na jiné pobočce (převzetí hovoru): Zavolejte vyzvánějící pobočku 8

Ukončení hovoru: nebo

Volání

Interní volání: Číslo pobočky

Externí volání: Kód pro externí linku a číslo

Bez použití rukou: Volte číslo (pouze Dialog 4222 a 4223)

Společné číslo pro zkrácenou volbu: Volte číslo pro zkrácenou volbu

Individ. číslo pro zkrácenou volbu: * * (0-9)

Vytáčení funkčním tlačítkem: Stiskněte naprogramované tlačítko, např. Centrála

Opakování naposledy volaného čísla: * * *

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>. Českou verzi návodu naleznete na stránkách <http://www.damovo.cz/ke-stazeni.html>.

Volba podle jména¹

Příklad: „Eva“: Dir 33888 Find
Pouze Dialog 4223) Up nebo Down Call

Vytáčení během spojeného hovoru

Přepněte na DTMF: 9 Volte požadované číslo

Zpětný dotaz

Probíhající hovor: Zpětný dotaz Zavolejte dalšího účastníka

Přejděte zpět: Linka 1 nebo Zpětný dotaz

Vraťte se k prvnímu hovoru a ukončete dotaz: Linka 1

Předání

Probíhající hovor: Proveďte dotaz
Předání (před nebo po přijetí)

Konference

Probíhající hovor: Proveďte dotaz 3 (po přijetí)

Automatické zpětné volání

Aktivace: 6

Zrušení jednotlivého zpětného volání: # 37 * č. pob. #

Zrušení všech zpětných volání: # 37 #

Čekající volání

Aktivace: 5 (při obsazovacím tónu) Vyčkejte

Bez použití rukou (Handsfree)

(pouze Dialog 4222 a 4223):

Z mikrotelefonu:

Zpět k mikrotelefonu:

Přesměrování

Aktivace z vlastní pobočky: Přesměrování nebo * 2 1 # (tlačítko přesměrování je předem naprogramováno)

Zrušení: Přesměrování nebo # 2 1 #

Interní přesměrování

Aktivace z vlastní pobočky: * 2 1 * Číslo nové pobočky #

Zrušení: # 2 1 #

Přesměrování z místa přijetí: * 2 1 * Číslo vlastní pobočky * Číslo nové pobočky #

Zrušení z místa přijetí: # 2 1 * Číslo vlastní pobočky #

Externí přesměrování

Aktivace: * 2 2 # Kód pro externí linku a číslo #

Zrušení: # 2 2 #

Osobní číslo¹

Aktivace nebo změna profilu z vlastní pobočky: * 1 0 * (1-5) #

Zrušení: # 1 0 #

Integrovaná hlasová pošta¹

Vstup do schránky: Volte číslo hlasové pošty a postupujte podle nahraných pokynů

Přišla nová zpráva: Stiskněte naprogramované tlačítko Zpráva a postupujte podle nahraných pokynů

Programování funkčních tlačítek

Programování nebo změna funkce: Program Stiskněte zvolené funkční tlačítko Číslo nebo Kód Znovu stiskněte funkční tlačítko Program

Přidržení

Individuální: Linka

Pokrač. hovoru: Linka

Společné: 8

Pokračování hovoru na vlastní pob.: Linka

Pokračování hovoru na jiné pob.: Zavolejte pobočku, na které bylo volání přidrženo 8

Kód účtu¹

Nové externí volání: * 6 1 * Kód účtu #
Kód pro externí linku a číslo

Probíhající externí volání: Linka * 6 1 * Kód účtu # Linka

Informace o nepřítomnosti¹

Aktivace: S datem/časem návratu: * 2 3 * Kód nepřítomnosti * Datum/čas # (Pořadí data a času jsou závislá na systému)

Bez data/času návratu: * 2 3 * Kód nepřítomnosti #

Zrušení: # 2 3 #

Volba jazyka¹

Změna jazyka displeje: * 0 8 * Kód jazyka (0-9) #

Tiché vyzvánění

Vypnutí vyzváněcího signálu:

Všeobecná deaktivace

Zrušení všech aktivovaných funkcí: # 0 0 1 #

Vysvětlivky

1 pob. Volitelná funkce Pobočka

Prohlášení o shodě
DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Dialog 4220/4222/4223 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.] Originál prohlášení o shodě naleznete na internetu <http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím.

DAMOVO Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.



DAMOVO

© DAMOVO Česká republika s.r.o., 2007