

# Dialog 4220 IP Lite / Dialog 4222 Office

Komunikační platforma BusinessPhone

## Referenční příručka

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

### Přijetí hovoru

Přijetí: nebo (Dialog 4222)  
**Linka 1**

Na jiné pobočce: Číslo pobočky **6**  
Uložení vnějšího čísla: 2nd Save/Redial   
(před dokončením hovoru)

### Volání

Vnitřní hovory: Číslo pobočky   
Vnější hovory: Přístupový kód linky +  
Vnější číslo

Společné zkrácené číslo: Zkrácené číslo

Opakované vytáčení posledního volaného čísla: \* \* \*

Uložení vnějšího čísla: 2nd Save/Redial   
(před dokončením hovoru)

Opakované vytáčení: 2nd Save/Redial

### Je obsazeno nebo volaný účastník neodpovídá

Automatické zpětné volání: **5**  
Zachycení: **4** Vывěste sluchátko  
Vyrušení: **8**

### Konferenční hovor

Pokračující konverzace: **Inquiry** nebo  
**Line 2**   
Volejte jiného účastníka  
2nd **Conference**

### Dotaz

Pokračující konverzace: **Inquiry** nebo  
**Line 2**   
Volejte jiného účastníka

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>.

### Přepojení

Přepojení hovoru: **Inquiry**   
Volejte jiného účastníka  
**Transfer** nebo   
(před nebo po přijetí)

### Přepnout zpět

Přepínání mezi hovory: **Line 1** nebo  
**Line 2** nebo  
**Inquiry**

Ukončení hovoru:

### Při hovoru

Dialog 4222  
Přepnutí na hlasitý poslech:   
Dialog 4222  
Přepnutí na sluchátko:   
Skupinový poslech:   
Pozastavení jednoho hovoru: **Line 1**   
V hovoru pokračujte stiskem blikajícího tlačítka

### Přesměrování hovoru

Pevné přesměrování: 2nd **Diversion**   
Vnitřní přesměrování: 2nd **Diversion**   
a zadejte nové číslo  
2nd **Diversion**   
Zrušení: 2nd **Diversion**

Přesměrování vlastního čísla: \* **2 1** \* vlastní číslo \*  
nové číslo #

Zrušení: \* **2 1** \* vlastní číslo #

Vnější přesměrování: \* **2 2** \* Přístupový kód linky Vnější číslo #

Zrušení: \* **2 2** #

Opětovná aktivace: \* **2 2** \* #

### Zprávy

Odeslat zprávu, je-li volaná linka obsazená nebo neodpovídá.

Zpráva Zavolej mi: **Message** #

Hlasová zpráva: **Message** **9** Mluvte

Přehrávání: \*

Opětovný záznam: **9** Mluvte

Odeslání: #

Kontrola a uložení přijatých zpráv: **Message**

### Změna hesla

Výběr nového hesla: # \* **7 2** \*  
Aktuální heslo  
(Výchozí: 0000)  
\* Nové heslo #

### Seznam volání (Dialog 4222)

Přístup k seznamu volání: \* **4 8** #  
Listování seznamem volání: (tlačítko +)  
Odstranění položky seznamu: (tlačítko -)  
Volání položky seznamu: **Line**   
Opuštění seznamu volání:

### Telefonní seznam systému (Dialog 4222)

Přístup k interním číslům: \* **0** # Zadejte první písmeno (písmena) jména

Přístup k obecně zkráceným číslům: # **0** \* Zadejte první písmeno (písmena) jména

Vyhledávání: #

Procházení dopředu: **0**

Procházení zpět: \*

Volání: **Line**

Ukončení telefonního seznamu:

### Informace

Zadání informací (přednastavený text): 2nd **Info**   
zadejte kód informace a  
Doplňující informace  
(viz tabulka) #

Hlasové informace: 2nd **Info**   
**9** Mluvte

Přehrávání: \*

Opětovný záznam: **9** Mluvte

Zastavení a uložení: #

Vymazání informací: 2nd **Info**   
**0** #

	Kód informace	Doplňující informace
Čas návratu	1	hodina (00-23) minuta (00-59)
Datum návratu	2	měsíc (01-12) den (01-31)
Oběd	3	zpět v, hodina minuta
Porada	4	zpět v, hodina minuta
Dovolená	5	zpět, měsíc den
Nemoc	6	zpět, měsíc den

**Varování:** Horní část sluchátka může přitahovat malé kovové předměty a ty se zde mohou zachycovat.

### Prohlášení o shodě

DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Dialog 4220/4222 BP je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.] Originál prohlášení o shodě naleznete na internetu <http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím.

**DAMOVO Česká republika s.r.o.** Všechna práva vyhrazena.  
Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.



**DAMOVO**