



# Dialog 4223 Professional Dialog 4225 Vision

Systémové telefony pro komunikační systém  
MD110 Verze BC12

## Referenční příručka

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>. Českou verzi návodu naleznete na <http://www.damovo.cz/ke-stazeni.html>.

### Procházení menu (menu v klidovém režimu)

**Dialog 4223** – Procházení: použijte tlačítka Menu. Pokud se na displeji nezobrazí požadovaná funkce, opakovaně stiskněte tlačítko (more...) (více...), dokud se neobjeví.

**nMissed (n zmeškaných) CallList (Seznam volání) PhoneBook (Telefonní seznam) Absence (Nepřítomnost) Account (Účet) Authority (Oprávnění) Lock (Zámek) LogOn/Off (Přihlášení/odhlášení) Timer (Čítač) Redial (Opakovat volbu) Program PhoneSet (Nastavit telefon) Hide Menu (Skrýt menu)**

**Horní menu Dialog 4225** – Procházení: použijte navigační tlačítka

**Poznámka:** Některé funkce menu mohou být k dispozici, pouze pokud máte oprávnění. Funkce **nMissed (n zmeškaných)** se zobrazuje pouze tehdy, pokud jsou v seznamu volání zmeškané hovory.

**Services (Služby) PhoneSet (Nastavit telefon) CallList (Seznam volání) PhoneBook (Telefonní seznam) Messages (Zprávy)**

**Spodní menu Dialog 4225** – Procházení: použijte tlačítka Menu. Pokud se na displeji nezobrazí požadovaná funkce, opakovaně stiskněte tlačítko (more...) (více...), dokud se neobjeví.

**nMissed (n zmeškaných) Absence (Nepřítomnost) Account (Účet) Authority (Oprávnění) Lock (Zámek) LogOn/Off (Přihlášení/odhlášení) Timer (Čítač) Redial (Opakovat volbu) Hide/Show Menu (Skrýt/zobrazit menu)**

### Volné přihlášení<sup>1</sup> (Free Seating)

Přihlášení: \* 1 1 \* Přístupový kód \*  
Číslo vlastní pobočky #

Odhlášení: # 1 1 #

### Přijímání hovorů

Přijetí:

Hlasité Handsfree: Stiskněte tlačítko blikající linky  
Na jiné pobočce (převzetí hovoru): Zavolejte vyzvánějící pobočku  
**CallPickUP (Převzetí hovoru)**

Ukončení hovoru: nebo

### Volání

Interní volání: Číslo pobočky

Externí volání: Kód pro externí linku a číslo

Hlasité Handsfree: Volte číslo

Individ. číslo pro zkrácenou volbu: \* \* (0 - 9)

Vytáčení funkčních tlačítkem: Stiskněte naprogramované tlačítko, např. Centrála

Opakování naposledy volaného čísla: **Redial (Opakovat volbu)**

Volba z telefonního seznamu, např. „Eva“:

**Dialog 4223:** **PhoneBook (Telefonní seznam) 3 3 Find (Najít) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Call (Volat)**

**Dialog 4225:** **PhoneBook (Telefonní seznam) Select (Vybrat) 3 3 Find (Najít) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Call (Volat)**

Opakování volby ze seznamu hovorů:

**CallList (Seznam volání) Select (Vybrat) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Call (Volat) nebo Up (Nahoru) nMissed (n zmeškaných) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Call (Volat)**

### Zpětný dotaz

Probíhající hovor: **Zpětný dotaz**  
Zavolejte dalšího účastníka  
**Linka 1** nebo **Zpětný dotaz**

Přejděte zpět:  
Návrat k prvnímu hovoru a ukončení dotazu: **Linka 1**

### Předání

Probíhající hovor: **Conf/Transf (Konf./přepoj.)**  
Zavolejte dalšího účastníka  
**Předání** (před nebo po přijetí)

### Konference

Probíhající hovor: **Conf/Transf (Konf./přepoj.)**  
Zavolejte dalšího účastníka  
**Conference** (po přihlášení)

### Čekající volání

Aktivace: **CallWaiting (Čekající volání)**  
(při obsazovacím tónu) Vyčkejte

### Automatické zpětné volání

Aktivace: **CallBack (Volání zpět)**

Zrušení jednotlivého zpětného volání: # 3 7 \* Č. pob. #

Zrušení všech zpětných volání: # 3 7 #

### Hlasité Handsfree

Z mikrotelefonu:

Zpět k mikrotelefonu:

### Tónová volba během hovoru

Přepněte na DTMF: **Tones (Tóny)** Volejte požadované č.

### Přidržení

Individuálně: **Linka**

Pokračování v hovoru: **Linka**

Společné přidržení: **CommonHold**

Pokračování v hovoru na vlastní pob.: **Linka**

Pokračování v hovoru na jiné pob.: Zavolejte pob., na které byl přidržen hovor **CallPickUp (Převzetí hovoru)**

### Osobní číslo<sup>1</sup>

Aktivace: **Absence (Nepřítomnost) Select (Vybrat) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Select (Vybrat)**

Zrušení: **Absence (Nepřítomnost) Select (Vybrat) Select (Vybrat)**

### Přesměrování

Aktivace z vlastní pobočky: Přesměrování nebo **Absence (Nepřítomnost) Down (Dolů) Activate (Aktivovat)**

Zrušení: Přesměrování nebo **No Diversion (Bez přesměrování)**

### Interní přesměrování

Aktivace z vlastní pobočky: **Absence (Nepřítomnost) Down (Dolů) Select (Vybrat)** Číslo nové pobočky **Enter (Zadat)**

Zrušení: Přesměrování nebo **No Diversion (Bez přesměrování)**

Přesměrování z místa přijetí: \* 2 1 \* Číslo vlastní pobočky \* Číslo nové pobočky #

Zrušení z místa přijetí: # 2 1 \* Číslo vlastní pobočky #

### Jazyk dispeje

Změna jazyka: \* 0 8 \* Kód jazyka (0 - 9) #

### Externí přesměrování

Aktivace: **Absence (Nepřítomnost) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Select (Vybrat)** Kód pro přístup na externí linku a č. **Enter (Zadat)**

Zrušení: Přesměrování nebo **No Diversion (Bez přesměrování)**

### Informace o nepřítomnosti<sup>1</sup>

Aktivace: **Absence (Nepřítomnost) Down (Dolů) Select (Vybrat) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Select (Vybrat)**

S datem/časem návratu: **Absence (Nepřítomnost) Down (Dolů) Select (Vybrat) Down (Dolů) nebo Up (Nahoru) Select (Vybrat)** Datum/čas **Enter (Zadat)**

Zrušení: Přesměrování nebo **No Diversion (Bez přesměrování)**

### Programování funkčních tlačítek

Programování nebo změna:  
**Dialog 4223:** **Program** Stiskněte funkční tlačítko č. nebo Kód Znovu stiskněte funkční tlačítko **Exit (Konec)**

**Dialog 4225:** **Services (Služby) Select (Vybrat)** Stiskněte funkční tlačítko Č. nebo Kód Znovu stiskněte funkční tlačítko **Exit (Konec)**

### Hlasová pošta<sup>1</sup>

Vstup do schránky: Volte číslo hlasové pošty a postupujte podle nahraných pokynů

Přišla nová zpráva: Zpráva postupujte podle nahraných pokynů

### Kód účtu<sup>1</sup>

Nové externí volání: **Account (Projekt) Kód účtu Enter (Zadat)** Kód a č. externí linky

Probíhající externí volání: **Linka Account (Projekt) Kód účtu Enter (Zadat) Linka**

### Všeobecná deaktivace

Zrušení všech aktivovaných funkcí: # 0 0 1 #

### Prohlášení o shodě

DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Dialog 4223/4225 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.) Originál prohlášení o shodě naleznete na internetu <http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím.

DAMOVO Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.



**DAMOVO**

© DAMOVO Česká republika s.r.o., 2007