

Dialog 4422 IP Office / Dialog 4425 IP Vision



Komunikační platforma BusinessPhone



Referenční příručka

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

Přihlásit / Odhlásit

Dialog 4422

Přihlásit: Číslo pobočky 
Heslo *) 

Odhlásit: 
(Stiskněte nejméně na 1 s.)


Dialog 4425

Přihlásit: Číslo pobočky + Přihlásit se
(Heslo + Přihlásit se *)

Odhlásit: Odhlásit se + Ano

*) volitelné


Přijetí hovoru

Přijetí: 
Bez držení sluchátka: Linka  nebo 

Odpověď na volání
jiných linek:  Číslo pobočky + **6**

**) Není podporováno DBC 422 01

Volání


Vnitřní hovory: Číslo pobočky
Vnější hovory: Přístupový kód linky +
Vnější číslo 

Opakované vytáčení
posledního volaného
čísla: * * *

Je obsazeno nebo volaný účastník neodpovídá


Automatické zpětné
volání: **5**
Zachycení: **4** Vyvěste sluchátko
Vyušení: **8**


Přivolání dalšího účastníka

Pokračující
konverzace: Linka 
Volejte jiného účastníka

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>.


Při hovoru


Přepnutí na hlasitý
poslech:  

Přepnutí na sluchátko: 




Skupinový poslech: 

Přepnout zpět



Přepínání mezi
hovory: Linka  **2**

Ukončení aktuálního
hovoru: Linka  **1**


Konferenční hovor

Pokračující
konverzace: Linka 
Volejte jiného účastníka
Linka  **3** (Vstoupení)
 (Vystoupení)





Přepojení

Přepojení hovoru: Linka 
Volejte jiného účastníka
 (Před nebo po přijetí)

Přesměrování hovoru

Pevné přesměrování: * **2 1 #** 
Přemostění přesměrování
hovoru: * **6 0 *** Číslo pobočky #

Dialog 4422



Vnitřní přesměrování: * **2 1 *** Číslo pobočky

Zrušení: # **2 1 #** 
Vnější přesměrování: * **2 2 *** Přístupový kód
linky + Vnější číslo # 
Zrušení: # **2 2 #** 

Přesměrování hovoru

Dialog 4425


Vnitřní přesměrování: Nepřítomnost + Vybrat +
Číslo pobočky + OK

Zrušení: Nepřítomnost + Vybrat +
Deaktivovat

Vnější přesměrování: Nepřítomnost +  +
Vybrat + Přístupový kód
linky + Vnější číslo + OK
Zrušení: Nepřítomnost +  +
Vybrat + Deaktivovat

Zprávy

Odeslat zprávu, je-li volaná linka obsazená nebo neodpovídá.

Zpráva Zavolej mi: **9 #** 

Hlasová zpráva: **9 9** Mluvte


Přehrávání: *

Opětovný záznam: **9** Mluvte

Odeslání: # 

Načtení zprávy: Zpráva 

Změna hesla

Výběr nového hesla: # * **7 2 ***
Aktuální heslo
(Výchozí: 0000)
* Nové heslo # 

Seznam volání

Dialog 4422


Přístup k seznamu
volání:  Seznam volání

Listování
seznamem volání: 

Volání položky
seznamu: 

Opuštění seznamu
volání:  Seznam volání

Dialog 4425

Přístup k seznamu
volání: 


Listování
seznamem volání:  nebo 

Volání položky
seznamu: Volat




Opuštění seznamu
volání: další... + Konce


Informace

Dialog 4422

Předem definované
textové informace: * **2 3 *** Kód informace +
Doplňující informace (viz
tabulka) # 

Dialog 4425

Předem definované
textové informace: Nepřítomnost + 2x  +
Vybrat +  nebo  +
Vybrat + Datum/čas
(V případě potřeby) + OK

Hlasové informace:  * **2 3 *** **9** Mluvte

Přehrávání: *

Opětovný záznam: **9** Mluvte

Zastavení a uložení: # 


Vymazání informací: # **2 3 #** 

	Kód informace	Doplňující informace
Čas návratu	1	hodina (00-23) minuta (00-59)
Datum návratu	2	měsíc (01-12) den (01-31)
Oběd	3	zpět v, hodina minuta
Porada	4	zpět v, hodina minuta
Dovolená	5	zpět, měsíc den
Nemoc	6	zpět, měsíc den

Varování: Horní část sluchátka může přitahovat
malé kovové předměty a ty se zde mohou
zachycovat.

Prohlášení o shodě

DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že
zařízení Dialog 4422/4425 je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.] Originál prohlášení o
shodě naleznete na internetu
<http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým
telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení
k veřejným telekomunikačním sítím. 

DAMOVO Česká republika s.r.o. Všechna práva
vyhrazena.
Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.



© DAMOVO Česká republika s.r.o., 2007